

PA2 SIP VIDEO INTERKOM I PEJDŽING GATEWAY UREĐAJ

PA2 je SIP video interfon i pejdžing uređaj za industrijsku primenu. Prenos medijskog toka usvaja standardni IP/RTP/RTSP protokol. Nasleđuje prednosti stabilnosti i kvaliteta zvuka Fanvil VoIP telefona. Perfektno je kompatibilan sa svim trenutnim IP-PBX/IMS platformama kao što su Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix, itd. Ima različite funkcije i interfejse, kao što su interkom, emitovanje, video, bezbednost, snimanje, prilagođava se primenama u različitim okruženjima, možete veoma lako sami da napravite svoj video interfon i opremu za pejdžing. PA2 je najbolji izbor za svakoga.

Istaknute karakteristike

- ✓ Mali i izuzetan, može se ugraditi u unutrašnju instalaciju
- ✓ Interfejs dugmeta za hitan poziv, aktivan poziv
- ✓ U interakciji sa IPC kamerom, možete uputiti video telefonski poziv
- ✓ NVR snimanje videa, standardni RJ45 interfejs
- ✓ Izlaz za snimanje, 3.5mm standardni audio interfejs
- ✓ 10W-30W prilagodljiva izlazna snaga
- ✓ Upravljanje i nadogradnja sistema preko mreže



Interkom

- Dve SIP linije, podržava SIP 2.0 (RFC3261) i srođni RFC
- Podržava dve RTSP linije
- IP adresa za emitovanje glasa
Podešavanje jačine zvuka daljinski ili pomoću tastera
- Prebacivanje ulaza i izlaza signala
- Izlaz za snimanje za odgovaranje
- Razgovaranje slobodnih ruku
- Fabričko automatsko javljanje
- Dinamička "multicast" funkcija
- Podržava DC ili PoE napajanje
- Podržava interfejs za funkcionalni taster
- Podržava monofone aktivne zvučnike
- Vremenska sinhronizacija mreže
- Action URL / Active URI daljinsko upravljanje

Zvuk

- Uskopojasni kodek glasa: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Širokopojasni kodak glasa: G.722
- Dupleks interkom sa aukustičnom eliminacijom eha (AEC)
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833) / SIP Info

Mreža/Protokoli

- Podržava PoE
- Podržava primarne i sekundarne DNS servere
- Podržava VLAN
- Podržava SNTP klijent
- Podržava L2TP / OpenVPN

- Podržava SRTP
- Podržava HTTP / HTTPS web strane
- Podržava QoS: 802.1p / q, DSCP
- Podržava MD5 authentication
- Podržava Web Filter
- DHCP / Statička / PPPoE
- STUN

Fizičke karakteristike

- 2 RJ45 interfejsa:
Žuti: WAN port 10 / 100M prilagodljiv, podržava PoE
PoE: (Klasa 3: 6.49 ~ 12.95W)
Crni: LAN port (Povezuje se samo sa originalnom kamerom)
Kabl: Super petolinijski ili bolji
- 1 plavi indikator (status SIP-a i status mreže)
- 2 tastera za pojačanje ili smanjenje jačine zvuka
- 1 taster za vraćanje na fabričke postavke
- 1 izlazni interfejs za snimanje: 3.5mm standardni audio interfejs
Impedanse od 15Ω
- 1 zavrtanj za uzemljenje
- Jednosmerni pasivni interfejs zvučnika:
Izlazna snaga: 4Ω, PoE / 10W, 12V / 10W, 18V / 20W, 24V / 30W; vezano za napon napajanja.
Prečnik provodnika: 18 AWG ili veći
Interfejs: Priključni terminalni blok
- 1 zvučnik slušalica:
Izlaz: 32 Ω 1.2W

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Kupci bi trebali da konsultuju trgovce, distributore Fanvil opreme ili Fanvil direktno, ako kupci imaju nedoumice u vezi sa bilo kojom funkcijom...

Kompatibilnost

